



D13_x 硬件指南

Version 1.1

修订日期：2024-07-10

版权声明

本文档是匠芯创科技（“ArtInChip”）的原创作品，匠芯创科技拥有该文档的全部版权。全部或部分复制必须获得匠芯创科技的书面批准，并向版权所有人明确确认。凡侵犯本公司版权等知识产权的，本公司将保留依法追究其法律责任的权利。

在法律允许的范围内，在此声明：使用前请仔细阅读合同条款和条件以及相关说明，并严格遵守本文档中的说明。匠芯创科技不对不当行为的后果（包括但不限于电压过高、超频或温度过高）承担任何责任。

匠芯创科技提供的信息仅作为参考或典型应用，本文档中的所有声明、信息和建议不构成任何明示或暗示的担保。匠芯创科技保留随时更改电路设计和/或规格的权利，恕不另行通知。

客户应全权负责获得实施解决方案/产品可能需要的第三方许可，匠芯创科技不承担任何与第三方许可相关的许可费或特许权使用费。对于任何要求的第三方许可证所涵盖的事项，匠芯创科技不承担任何保证、赔偿或其他义务。


凡以任何方式直接或间接使用本文档资料者，视为自愿接受本文档声明的约束。

内容

版权声明.....	ii
1. 简介.....	4
2. 原理图设计.....	5
2.1. 引脚复用.....	5
2.1.1. D133BxS QFN68 封装引脚说明.....	7
2.1.2. D133CxS QFN88 封装引脚说明.....	9
2.1.3. D133ExS/ D132ENS QFN100 封装引脚说明.....	11
2.2. 时钟和电源.....	14
2.2.1. POWER.....	14
2.2.2. SYSTEM.....	16
2.2.3. PLL.....	16
2.2.4. RTC.....	16
2.3. 存储.....	16
2.3.1. PSRAM.....	16
2.3.2. FLASH.....	17
2.3.3. eMMC.....	17
2.3.4. CARD.....	18
2.4. 多媒体.....	19
2.4.1. PRGB 屏接口.....	19
2.4.2. LVDS 屏接口.....	22
2.4.3. MIPI-DSI 屏接口.....	23
2.4.4. MCU 屏接口.....	24
2.4.5. TP.....	26
2.4.6. PWM.....	26
2.4.7. DVP.....	28
2.4.8. AUDIO.....	28
2.5. 通用接口.....	30
2.5.1. ETHERNET.....	30
2.5.2. SPI.....	33
2.5.3. UART.....	33
2.5.4. I2C.....	35
2.5.5. CAN.....	35
2.5.6. CIR.....	36
2.5.7. USB.....	36
2.5.8. SDIO.....	38
3. 布线设计.....	40
3.1. 电源.....	40
3.2. 布局.....	40
3.3. 旁路和去耦.....	40
3.4. DCDC 电路.....	40
3.5. 高速信号.....	40
3.6. 屏蔽.....	41
3.7. 隔离.....	41
3.8. 信号回流路径.....	41
4. 设计自查.....	42

1. 简介

D13x 是一款基于 RISC-V 的高性能、国产自主、工业级全高清显示与智能控制 MCU，配备强大的 2D 图形加速处理器、PNG 解码、JPEG 编解码引擎、丰富的屏接口，支持工业宽温，具有高可靠性、高开放性，可广泛应用于工业 HMI、网关、串口屏等泛工业和智慧家居领域。



2. 原理图设计

2.1. 引脚复用

表 2-1 D13x 功能复用表

引脚	功能 2	功能 3	功能 4	功能 5	功能 6	功能 7	功能 8
PA0	GPADC0	IR_TX	I2C0_SCL	UART0_TX	–	PSADC0	CPU_NMI
PA1	GPADC1	IR_RX	I2C0_SDA	UART0_RX	–	PSADC1	DE_TE
PA2	GPADC2	–	I2C1_SCL	UART1_TX	–	PSADC2	UART2_CTS
PA3	GPADC3	–	I2C1_SDA	UART1_RX	–	PSADC3	UART2_RTS
PA4	GPADC4	–	CAN0_TX	UART2_TX	–	PSADC4	–
PA5	GPADC5	–	CAN0_RX	UART2_RX	–	PSADC5	RTC_32K
PA6	GPADC6	–	CAN1_TX	UART3_TX	–	PSADC6	–
PA7	GPADC7	–	CAN1_RX	UART3_RX	–	PSADC7	–
PA8	RTP_XP	–	I2C2_SCL	–	–	PSADC8	–
PA9	RTP_YP	–	I2C2_SDA	–	–	PSADC9	–
PA10	RTP_XN	IR_RX	–	–	–	PSADC10	JTAG_MS
PA11	RTP_YN	IR_TX	–	–	–	PSADC11	JTAG_CK
PB0	SPI0_WP	SPI1_WP	–	UART4_TX	–	–	–
PB1	SPI0_MISO	SPI1_MISO	–	UART6_TX	–	–	–
PB2	SPI0_CS0	SPI1_CS	–	UART6_RX	–	–	–
PB3	SPI0_HOLD	SPI1_HOLD	–	UART4_RX	–	–	–
PB4	SPI0_CLK	SPI1_CLK	–	UART6_RTS	–	–	–
PB5	SPI0_MOSI	SPI1_MOSI	–	UART4_RTS	UART6_CTS	–	–
PB6	SDC0_CMD	SPI2_CS	–	UART5_TX	–	–	FLASH_CS
PB7	SDC0_CLK	SPI2_MISO	–	UART5_RX	–	–	FLASH_MISO
PB8	SDC0_D3	SPI2_MOSI	–	UART5_RTS	UART7_CTS	–	FLASH_MOSI
PB9	SDC0_D0	SPI2_CLK	–	UART7_RTS	–	–	FLASH_CLK
PB10	SDC0_D1	SPI2_HOLD	–	UART7_TX	–	–	–
PB11	SDC0_D2	SPI2_WP	SPI0_CS1	UART7_RX	–	–	–
PC0	SDC1_D1	–	I2C2_SCL	UART3_RTS	–	–	JTAG_MS
PC1	SDC1_D0	–	–	–	–	–	–
PC2	SDC1_CLK	–	–	–	–	–	UART0_TX
PC3	SDC1_CMD	–	–	–	–	–	–
PC4	SDC1_D3	–	I2C1_SCL	UART3_TX	–	–	UART0_RX
PC5	SDC1_D2	–	I2C1_SDA	UART3_RX	–	–	JTAG_CK
PC6	SDC1_DET	CAP0	I2C2_SDA	UART3_CTS	DE_TE	CLK_OUT3	–
PC7	–	CAP1	–	–	–	–	–
PC8	SPI3_CLK	CAP2	CAN0_TX	UART4_TX	–	–	–
PC9	SPI3_CS	CAP3	CAN0_RX	UART4_RX	–	–	–
PC10	SPI3_MOSI	CAP4	CAN1_TX	UART5_TX	–	–	–
PC11	SPI3_MISO	CAP5	CAN1_RX	UART5_RX	–	–	–
PD0	LCD_D0	SPI3_CLK	I2C0_SCL	UART0_TX	PBUS_AD0	EPWM11_B	–

表 2-1 D13x 功能复用表 (续)

引脚	功能 2	功能 3	功能 4	功能 5	功能 6	功能 7	功能 8
PD1	LCD_D1	SPI3_CS	I2C0_SDA	UART0_RX	PBUS_AD1	EPWM11_A	-
PD2	LCD_D2	SPI3_MOSI	I2C1_SCL	UART1_TX	PBUS_AD2	EPWM10_B	-
PD3	LCD_D3	SPI3_MISO	I2C1_SDA	UART1_RX	PBUS_AD3	EPWM10_A	-
PD4	LCD_D4	SPI1_CS	I2C2_SCL	UART2_TX	PBUS_AD4	-	-
PD5	LCD_D5	SPI1_MISO	I2C2_SDA	UART2_RX	PBUS_AD5	-	-
PD6	LCD_D6	SPI1_MOSI	PWM0_A	DSPK0	PBUS_AD6	-	-
PD7	LCD_D7	SPI1_CLK	PWM0_B	DSPK1	PBUS_AD7	-	-
PD8	LCD_D8	SPI1_HOLD	PWM1_A	-	PBUS_CLK	EPWM9_B	-
PD9	LCD_D9	SPI1_WP	-	-	PBUS_NCS	EPWM9_A	-
PD10	LCD_D10	CAP5	-	-	PBUS_NADV	EPWM8_B	-
PD11	LCD_D11	CAP4	I2S_DIN	-	PBUS_NWE	EPWM8_A	-
PD12	LCD_D12	CAP3	I2S_DOUT	-	PBUS_NOE	EPWM7_B	-
PD13	LCD_D13	CAP2	I2S_LRCK	-	CLK_OUT0	EPWM7_A	-
PD14	LCD_D14	CAP1	I2S_BCLK	-	PBUS_AD8	EPWM6_B	-
PD15	LCD_D15	CAP0	I2S_MCLK	-	PBUS_AD9	EPWM6_A	-
PD16	LCD_D16	PWM1_B	DMIC_CLK	UART2_TX	PBUS_AD10	EPWM5_B	-
PD17	LCD_D17	PWM2_A	DMIC_D0	UART2_RX	PBUS_AD11	EPWM5_A	-
PD18	LCD_D18	LVDS_D0N	DSI_D0N	-	PBUS_AD12	EPWM4_B	-
PD19	LCD_D19	LVDS_D0P	DSI_D0P	-	PBUS_AD13	EPWM4_A	-
PD20	LCD_D20	LVDS_D1N	DSI_D1N	-	PBUS_AD14	EPWM3_B	-
PD21	LCD_D21	LVDS_D1P	DSI_D1P	-	PBUS_AD15	EPWM3_A	-
PD22	LCD_D22	LVDS_D2N	DSI_CKN	-	-	EPWM2_B	-
PD23	LCD_D23	LVDS_D2P	DSI_CKP	-	-	EPWM2_A	-
PD24	LCD_DCLK	LVDS_CKN	DSI_D2N	-	-	EPWM1_B	-
PD25	LCD_HS	LVDS_CKP	DSI_D2P	-	PWM2_B	EPWM1_A	-
PD26	LCD_VS	LVDS_D3N	DSI_D3N	-	PWM3_A	EPWM0_B	-
PD27	LCD_DE	LVDS_D3P	DSI_D3P	-	PWM3_B	EPWM0_A	CMU_CKT
PE0	EMAC_RXD1	DVP_D0	PWM0_A	UART3_TX	-	-	-
PE1	EMAC_RXD0	DVP_D1	PWM0_B	UART3_RX	-	-	-
PE2	EMAC_CRSDV	DVP_D2	-	UART4_TX	-	-	-
PE3	EMAC_REFCLK	DVP_D3	I2S_MCLK	UART4_RX	-	-	-
PE4	EMAC_TXD1	DVP_D4	-	UART5_TX	-	-	-
PE5	EMAC_TXD0	DVP_D5	-	UART5_RX	-	-	-
PE6	EMAC_TXC	DVP_D6	-	UART6_TX	-	-	-
PE7	EMAC_TXEN	DVP_D7	-	UART6_RX	-	-	-
PE8	EMAC_MDC	DVP_CK	-	UART7_TX	-	-	-
PE9	EMAC_MDIO	DVP_HS	-	UART7_RX	-	-	-
PE10	CLK_OUT2	DVP_VS	I2S_DIN	DMIC_CLK	-	-	-
PE11	CLK_OUT1	PWM1_A	I2S_LRCK	DMIC_D0	-	-	-
PE12	SPI2_CLK	PWM1_B	I2S_BCLK	DSPK1	-	-	-
PE13	SPI2_CS	PWM2_A	I2S_DOUT	DSPK0	-	-	-

表 2-1 D13x 功能复用表 (续)

引脚	功能 2	功能 3	功能 4	功能 5	功能 6	功能 7	功能 8
PE14	SPI2_MOSI	I2S_MCLK	I2C0_SCK	UART6_TX	-	-	-
PE15	SPI2_MISO	PWM2_B	I2C0_SDA	UART6_RX	-	-	-
PE16	SPI2_HOLD	PWM3_A	-	UART7_TX	-	-	-
PE17	SPI2_WP	PWM3_B	-	UART7_RX	-	-	-
PU0	USB_DM	-	UART0_RX	UART1_RX	-	-	-
PU1	USB_DP	-	UART0_TX	UART1_TX	-	-	-

2.1.1. D133BxS QFN68 封装引脚说明

表 2-2 D133BxS QFN68 封装引脚说明

引脚	定义	类型	功能	备注说明
SYSTEM				
52	RESETN	INPUT	系统复位	内置约 30 K Ω 上拉电阻和去抖滤波, 不使用可直接悬空, 若外挂电容建议不超过 4.7 μ F。
POWER				
12, 29, 54	VCC33_IO	POWER	芯片 IO 电压	3.3 V 供电。
55	LDO25	POWER	内置 LDO 输出	内部模拟模块使用, 外部接 1 μ F 旁路电容。
28	LDO18	POWER	内置 LDO 输出	供内部 PSRAM 使用, 若使用需做好芯片散热, 外部接 1 μ F 旁路电容。
5, 27, 53	VDD11_SYS	POWER	芯片 Core 电压	1.1 V 供电, 若使用内置 LDO1x, 必须做好芯片散热。
69	GND	POWER	-	GND 铜皮全连接, 需多加过孔散热。

表 2-3 D133BxS QFN68 封装功能复用表

引脚	功能 1	功能 2	功能 3	功能 4	功能 5	功能 6	功能 7	功能 8
GPIO A								
56	PA0	GPADC0	IR_TX	I2C0_SCL	UART0_TX	-	PSADC0	CPU_NMI
57	PA1	GPADC1	IR_RX	I2C0_SDA	UART0_RX	-	PSADC1	DE_TE
58	PA2	GPADC2	-	I2C1_SCL	UART1_TX	-	PSADC2	UART2_CTS
59	PA3	GPADC3	-	I2C1_SDA	UART1_RX	-	PSADC3	UART2_RTS
60	PA4	GPADC4	-	CAN0_TX	UART2_TX	-	PSADC4	-
61	PA5	GPADC5	-	CAN0_RX	UART2_RX	-	PSADC5	RTC_32K
62	PA8	RTP_XP	-	I2C2_SCL	-	-	PSADC8	-
63	PA9	RTP_YP	-	I2C2_SDA	-	-	PSADC9	-
64	PA10	RTP_XN	IR_RX	-	-	-	PSADC10	JTAG_MS
65	PA11	RTP_YN	IR_TX	-	-	-	PSADC11	JTAG_CK
GPIO B								
40	PB0	SPI0_WP	SPI1_WP	-	UART4_TX	-	-	-
41	PB1	SPI0_MISO	SPI1_MISO	-	UART6_TX	-	-	-
42	PB2	SPI0_CS0	SPI1_CS	-	UART6_RX	-	-	-
43	PB3	SPI0_HOLD	SPI1_HOLD	-	UART4_RX	-	-	-
44	PB4	SPI0_CLK	SPI1_CLK	-	UART6_RTS	-	-	-
45	PB5	SPI0_MOSI	SPI1_MOSI	-	UART4_RTS	UART6_CTS	-	-

表 2-3 D133BxS QFN68 封装功能复用表 (续)

引脚	功能 1	功能 2	功能 3	功能 4	功能 5	功能 6	功能 7	功能 8
46	PB6	SDC0_CMD	SPI2_CS	-	UART5_TX	-	-	-
47	PB7	SDC0_CLK	SPI2_MISO	-	UART5_RX	-	-	-
48	PB8	SDC0_D3	SPI2_MOSI	-	UART5_RTS	UART7_CTS	-	-
49	PB9	SDC0_D0	SPI2_CLK	-	UART7_RTS	-	-	-
50	PB10	SDC0_D1	SPI2_HOLD	-	UART7_TX	-	-	-
51	PB11	SDC0_D2	SPI2_WP	SPI0_CS1	UART7_RX	-	-	-
GPIO C								
66	PC0	SDC1_D1	-	I2C2_SCL	UART3_RTS	-	-	JTAG_MS
67	PC1	SDC1_D0	-	-	-	-	-	-
68	PC2	SDC1_CLK	-	-	-	-	-	UART0_TX
1	PC3	SDC1_CMD	-	-	-	-	-	-
2	PC4	SDC1_D3	-	I2C1_SCL	UART3_TX	-	-	UART0_RX
3	PC5	SDC1_D2	-	I2C1_SDA	UART3_RX	-	-	JTAG_CK
4	PC6	SDC1_DET	CAP0	I2C2_SDA	UART3_CTS	DE_TE	CLK_OUT3	-
GPIO D								
37	PD0	LCD_D0	SPI3_CLK	I2C0_SCL	UART0_TX	PBUS_AD0	EPWM11_B	-
36	PD1	LCD_D1	SPI3_CS	I2C0_SDA	UART0_RX	PBUS_AD1	EPWM11_A	-
35	PD2	LCD_D2	SPI3_MOSI	I2C1_SCL	UART1_TX	PBUS_AD2	EPWM10_B	-
34	PD3	LCD_D3	SPI3_MISO	I2C1_SDA	UART1_RX	PBUS_AD3	EPWM10_A	-
33	PD4	LCD_D4	SPI1_CS	I2C2_SCL	UART2_TX	PBUS_AD4	-	-
32	PD5	LCD_D5	SPI1_MISO	I2C2_SDA	UART2_RX	PBUS_AD5	-	-
31	PD6	LCD_D6	SPI1_MOSI	PWM0_A	DSPK0	PBUS_AD6	-	-
30	PD7	LCD_D7	SPI1_CLK	PWM0_B	DSPK1	PBUS_AD7	-	-
26	PD8	LCD_D8	SPI1_HOLD	PWM1_A	-	PBUS_CLK	EPWM9_B	-
25	PD9	LCD_D9	SPI1_WP	-	-	PBUS_NCS	EPWM9_A	-
24	PD10	LCD_D10	CAP5	-	-	PBUS_NADV	EPWM8_B	-
23	PD11	LCD_D11	CAP4	I2S_DIN	-	PBUS_NWE	EPWM8_A	-
22	PD12	LCD_D12	CAP3	I2S_DOUT	-	PBUS_NOE	EPWM7_B	-
21	PD13	LCD_D13	CAP2	I2S_LRCK	-	CLK_OUT0	EPWM7_A	-
20	PD14	LCD_D14	CAP1	I2S_BCLK	-	PBUS_AD8	EPWM6_B	-
19	PD15	LCD_D15	CAP0	I2S_MCLK	-	PBUS_AD9	EPWM6_A	-
18	PD16	LCD_D16	PWM1_B	DMIC_CLK	UART2_TX	PBUS_AD10	EPWM5_B	-
17	PD17	LCD_D17	PWM2_A	DMIC_D0	UART2_RX	PBUS_AD11	EPWM5_A	-
16	PD18	LCD_D18	LVDS_D0N	DSI_D0N	-	PBUS_AD12	EPWM4_B	-
15	PD19	LCD_D19	LVDS_D0P	DSI_D0P	-	PBUS_AD13	EPWM4_A	-
14	PD20	LCD_D20	LVDS_D1N	DSI_D1N	-	PBUS_AD14	EPWM3_B	-
13	PD21	LCD_D21	LVDS_D1P	DSI_D1P	-	PBUS_AD15	EPWM3_A	-
11	PD22	LCD_D22	LVDS_D2N	DSI_CKN	-	-	EPWM2_B	-
10	PD23	LCD_D23	LVDS_D2P	DSI_CKP	-	-	EPWM2_A	-
9	PD24	LCD_DCLK	LVDS_CKN	DSI_D2N	-	-	EPWM1_B	-
8	PD25	LCD_HS	LVDS_CKP	DSI_D2P	-	PWM2_B	EPWM1_A	-

表 2-3 D133BxS QFN68 封装功能复用表 (续)

引脚	功能 1	功能 2	功能 3	功能 4	功能 5	功能 6	功能 7	功能 8
7	PD26	LCD_VS	LVDS_D3N	DSI_D3N	–	PWM3_A	EPWM0_B	–
6	PD27	LCD_DE	LVDS_D3P	DSI_D3P	–	PWM3_B	EPWM0_A	–
GPIO E								
38	PE12	SPI2_CLK	PWM1_B	I2S_BCLK	DSPK1	–	–	–
39	PE13	SPI2_CS	PWM2_A	I2S_DOUT	DSPK0	–	–	–

2.1.2. D133CxS QFN88 封装引脚说明

表 2-4 D133CxS QFN88 封装引脚说明

引脚	定义	类型	功能	备注说明
RTC				
83	RTC_IO	OD	RTC 唤醒 32K 时钟输出	OD 输出，外部需上拉电阻，上拉电压不能超过 5 V。
84	RTC_VCOIN	POWER	–	若不考虑掉电保持可悬空，内部有二极管从 3.3 V 取电。
85	RTC_XO	OUTPUT	–	接 32.768 KHz 无源晶振，若不使用 RTC 功能可悬空。
86	RTC_XI	INPUT	–	接 32.768 KHz 无源晶振，若不使用 RTC 功能可悬空。
SYS				
67	RESETN	INPUT	系统复位	内置约 30 kΩ 上拉电阻和去抖滤波，不使用可直接悬空，若外挂电容建议不超过 4.7 uF。
81	PLL_XO	OUTPUT	–	接 24 MHz 无源晶振。
82	PLL_XI	INPUT	–	接 24 MHz 无源晶振。
POWER				
15, 36, 69	VCC33_IO	POWER	芯片 IO 电压	3.3 V 供电。
70	LDO25	POWER	内置 LDO 输出	内部模拟模块使用，外部接 1 uF 旁路电容。
31	LDO18	POWER	内置 LDO 输出	供内部 PSRAM 使用，若使用需做好芯片散热，外部接 1 uF 旁路电容。
8, 30, 68	VDD11_SYS	POWER	芯片 Core 电压	1.1 V 供电，若使用内置 LDO1x，必须做好芯片散热。
89	GND	POWER	–	GND 铜皮全连接，需多加过孔散热。

表 2-5 D133CB QFN88 封装功能复用表

引脚	功能 1	功能 2	功能 3	功能 4	功能 5	功能 6	功能 7	功能 8
GPIO A								
71	PA0	GPADC0	IR_TX	I2C0_SCL	UART0_TX	–	PSADC0	CPU_NMI
72	PA1	GPADC1	IR_RX	I2C0_SDA	UART0_RX	–	PSADC1	DE_TE
73	PA2	GPADC2	–	I2C1_SCL	UART1_TX	–	PSADC2	UART2_CTS
74	PA3	GPADC3	–	I2C1_SDA	UART1_RX	–	PSADC3	UART2_RTS
75	PA4	GPADC4	–	CAN0_TX	UART2_TX	–	PSADC4	–
76	PA5	GPADC5	–	CAN0_RX	UART2_RX	–	PSADC5	RTC_32K
77	PA8	RTP_XP	–	I2C2_SCL	–	–	PSADC8	–
78	PA9	RTP_YP	–	I2C2_SDA	–	–	PSADC9	–
79	PA10	RTP_XN	IR_RX	–	–	–	PSADC10	JTAG_MS
80	PA11	RTP_YN	IR_TX	–	–	–	PSADC11	JTAG_CK

表 2-5 D133CB QFN88 封装功能复用表 (续)

引脚	功能 1	功能 2	功能 3	功能 4	功能 5	功能 6	功能 7	功能 8
GPIO B								
55	PB0	SPI0_WP	SPI1_WP	-	UART4_TX	-	-	-
56	PB1	SPI0_MISO	SPI1_MISO	-	UART6_TX	-	-	-
57	PB2	SPI0_CS0	SPI1_CS	-	UART6_RX	-	-	-
58	PB3	SPI0_HOLD	SPI1_HOLD	-	UART4_RX	-	-	-
59	PB4	SPI0_CLK	SPI1_CLK	-	UART6_RTS	-	-	-
60	PB5	SPI0_MOSI	SPI1_MOSI	-	UART4_RTS	UART6_CTS	-	-
61	PB6	SDC0_CMD	SPI2_CS	-	UART5_TX	-	-	-
62	PB7	SDC0_CLK	SPI2_MISO	-	UART5_RX	-	-	-
63	PB8	SDC0_D3	SPI2_MOSI	-	UART5_RTS	UART7_CTS	-	-
64	PB9	SDC0_D0	SPI2_CLK	-	UART7_RTS	-	-	-
65	PB10	SDC0_D1	SPI2_HOLD	-	UART7_TX	-	-	-
66	PB11	SDC0_D2	SPI2_WP	SPI0_CS1	UART7_RX	-	-	-
GPIO C								
1	PC0	SDC1_D1	-	I2C2_SCL	UART3_RTS	-	-	JTAG_MS
2	PC1	SDC1_D0	-	-	-	-	-	-
3	PC2	SDC1_CLK	-	-	-	-	-	UART0_TX
4	PC3	SDC1_CMD	-	-	-	-	-	-
5	PC4	SDC1_D3	-	I2C1_SCL	UART3_TX	-	-	UART0_RX
6	PC5	SDC1_D2	-	I2C1_SDA	UART3_RX	-	-	JTAG_CK
7	PC6	SDC1_DET	CAPO	I2C2_SDA	UART3_CTS	DE_TE	CLK_OUT3	-
GPIO D								
40	PD0	LCD_D0	SPI3_CLK	I2C0_SCL	UART0_TX	PBUS_AD0	EPWM11_B	-
39	PD1	LCD_D1	SPI3_CS	I2C0_SDA	UART0_RX	PBUS_AD1	EPWM11_A	-
38	PD2	LCD_D2	SPI3_MOSI	I2C1_SCL	UART1_TX	PBUS_AD2	EPWM10_B	-
37	PD3	LCD_D3	SPI3_MISO	I2C1_SDA	UART1_RX	PBUS_AD3	EPWM10_A	-
35	PD4	LCD_D4	SPI1_CS	I2C2_SCL	UART2_TX	PBUS_AD4	-	-
34	PD5	LCD_D5	SPI1_MISO	I2C2_SDA	UART2_RX	PBUS_AD5	-	-
33	PD6	LCD_D6	SPI1_MOSI	PWM0_A	DSPK0	PBUS_AD6	-	-
32	PD7	LCD_D7	SPI1_CLK	PWM0_B	DSPK1	PBUS_AD7	-	-
29	PD8	LCD_D8	SPI1_HOLD	PWM1_A	-	PBUS_CLK	EPWM9_B	-
28	PD9	LCD_D9	SPI1_WP	-	-	PBUS_NCS	EPWM9_A	-
27	PD10	LCD_D10	CAP5	-	-	PBUS_NADV	EPWM8_B	-
26	PD11	LCD_D11	CAP4	I2S_DIN	-	PBUS_NWE	EPWM8_A	-
25	PD12	LCD_D12	CAP3	I2S_DOUT	-	PBUS_NOE	EPWM7_B	-
24	PD13	LCD_D13	CAP2	I2S_LRCK	-	CLK_OUT0	EPWM7_A	-
23	PD14	LCD_D14	CAP1	I2S_BCLK	-	PBUS_AD8	EPWM6_B	-
22	PD15	LCD_D15	CAP0	I2S_MCLK	-	PBUS_AD9	EPWM6_A	-
21	PD16	LCD_D16	PWM1_B	DMIC_CLK	UART2_TX	PBUS_AD10	EPWM5_B	-
20	PD17	LCD_D17	PWM2_A	DMIC_D0	UART2_RX	PBUS_AD11	EPWM5_A	-
19	PD18	LCD_D18	LVDS_D0N	DSI_D0N	-	PBUS_AD12	EPWM4_B	-

表 2-5 D133CB QFN88 封装功能复用表 (续)

引脚	功能 1	功能 2	功能 3	功能 4	功能 5	功能 6	功能 7	功能 8
18	PD19	LCD_D19	LVDS_D0P	DSI_D0P	-	PBUS_AD13	EPWM4_A	-
17	PD20	LCD_D20	LVDS_D1N	DSI_D1N	-	PBUS_AD14	EPWM3_B	-
16	PD21	LCD_D21	LVDS_D1P	DSI_D1P	-	PBUS_AD15	EPWM3_A	-
14	PD22	LCD_D22	LVDS_D2N	DSI_CKN	-	-	EPWM2_B	-
13	PD23	LCD_D23	LVDS_D2P	DSI_CKP	-	-	EPWM2_A	-
12	PD24	LCD_DCLK	LVDS_CKN	DSI_D2N	-	-	EPWM1_B	-
11	PD25	LCD_HS	LVDS_CKP	DSI_D2P	-	PWM2_B	EPWM1_A	-
10	PD26	LCD_VS	LVDS_D3N	DSI_D3N	-	PWM3_A	EPWM0_B	-
9	PD27	LCD_DE	LVDS_D3P	DSI_D3P	-	PWM3_B	EPWM0_A	-
GPIO E								
41	PE0	EMAC_RXD1	DVP_D0	PWM0_A	UART3_TX	-	-	-
42	PE1	EMAC_RXD0	DVP_D1	PWM0_B	UART3_RX	-	-	-
43	PE2	EMAC_CRS_DV	DVP_D2	-	UART4_TX	-	-	-
44	PE3	EMAC_REFCLK	DVP_D3	I2S_MCLK	UART4_RX	-	-	-
45	PE4	EMAC_TXD1	DVP_D4	-	UART5_TX	-	-	-
46	PE5	EMAC_TXD0	DVP_D5	-	UART5_RX	-	-	-
47	PE6	EMAC_TXC	DVP_D6	-	UART6_TX	-	-	-
48	PE7	EMAC_TXEN	DVP_D7	-	UART6_RX	-	-	-
49	PE8	EMAC_MDC	DVP_CK	-	UART7_TX	-	-	-
50	PE9	EMAC_MDIO	DVP_HS	-	UART7_RX	-	-	-
51	PE10	CLK_OUT2	DVP_VS	I2S_DIN	DMIC_CLK	-	-	-
52	PE11	CLK_OUT1	PWM1_A	I2S_LRCK	DMIC_D0	-	-	-
53	PE12	SPI2_CLK	PWM1_B	I2S_BCLK	DSPK1	-	-	-
54	PE13	SPI2_CS	PWM2_A	I2S_DOUT	DSPK0	-	-	-
USB								
87	PU0	USB_DM	-	UART0_RX	UART1_RX	-	-	-
88	PU1	USB_DP	-	UART0_TX	UART1_TX	-	-	-

2.1.3. D133ExS/ D132ENS QFN100 封装引脚说明

表 2-6 D133ExS/ D132ENS QFN100 封装引脚说明

引脚	定义	类型	功能	备注说明
RTC				
93	RTC_IO	OD	RTC 唤醒 32K 时钟输出	OD 输出，外部需上拉电阻，上拉电压不能超过 5 V。
94	RTC_VCOIN	POWER	-	若不考虑掉电保持可悬空，内部有二极管从 3.3 V 取电，外挂供电需接 RC 延迟上电 (10 K Ω /0.1 μ F)。
95	RTC_XO	OUTPUT	-	接 32.768 KHz 无源晶振，若不使用 RTC 功能可悬空。
96	RTC_XI	INPUT	-	接 32.768 KHz 无源晶振，若不使用 RTC 功能可悬空。
SYSTEM				

表 2-6 D133ExS/ D132ENS QFN100 封装引脚说明 (续)

引脚	定义	类型	功能	备注说明
75	RESETN	INPUT	系统复位	内置约 30 K Ω 上拉电阻和去抖滤波, 不使用可直接悬空, 若外挂电容建议不超过 4.7 μ F。
91	PLL_XO	OUTPUT	-	接 24 MHz 无源晶振。
92	PLL_XI	INPUT	-	接 24 MHz 无源晶振。
POWER				
19, 36, 77, 99	VCC33_IO	POWER	芯片 IO 电压	3.3 V 供电
78	LDO25	POWER	内置 LDO 输出	内部模拟模块使用, 外部接 1 μ F 旁路电容。
35	LDO18	POWER	内置 LDO 输出	供内部 PSRAM 使用, 若使用需做好芯片散热, 外部接 1 μ F 旁路电容
7, 34, 76	VDD11_SYS	POWER	芯片 Core 电压	1.1 V 供电, 若使用内置 LDO1x, 必须做好芯片散热
101	GND	POWER	-	GND 铜皮全连接, 需多加过孔散热。

表 2-7 D133ExS/ D132ENS QFN100 封装功能复用表

引脚	功能 1	功能 2	功能 3	功能 4	功能 5	功能 6	功能 7	功能 8
GPIO A								
79	PA0	GPADC0	IR_TX	I2C0_SCL	UART0_TX	-	PSADC0	CPU_NMI
80	PA1	GPADC1	IR_RX	I2C0_SDA	UART0_RX	-	PSADC1	DE_TE
81	PA2	GPADC2	-	I2C1_SCL	UART1_TX	-	PSADC2	UART2_CTS
82	PA3	GPADC3	-	I2C1_SDA	UART1_RX	-	PSADC3	UART2_RTS
83	PA4	GPADC4	-	CAN0_TX	UART2_TX	-	PSADC4	-
84	PA5	GPADC5	-	CAN0_RX	UART2_RX	-	PSADC5	RTC_32K
85	PA6	GPADC6	-	CAN1_TX	UART3_TX	-	PSADC6	-
86	PA7	GPADC7	-	CAN1_RX	UART3_RX	-	PSADC7	-
87	PA8	RTP_XP	-	I2C2_SCL	-	-	PSADC8	-
88	PA9	RTP_YP	-	I2C2_SDA	-	-	PSADC9	-
89	PA10	RTP_XN	IR_RX	-	-	-	PSADC10	JTAG_MS
90	PA11	RTP_YN	IR_TX	-	-	-	PSADC11	JTAG_CK
GPIO B								
63	PB0	SPI0_WP	SPI1_WP	-	UART4_TX	-	-	-
64	PB1	SPI0_MISO	SPI1_MISO	-	UART6_TX	-	-	-
65	PB2	SPI0_CS0	SPI1_CS	-	UART6_RX	-	-	-
66	PB3	SPI0_HOLD	SPI1_HOLD	-	UART4_RX	-	-	-
67	PB4	SPI0_CLK	SPI1_CLK	-	UART6_RTS	-	-	-
68	PB5	SPI0_MOSI	SPI1_MOSI	-	UART4_RTS	UART6_CTS	-	-
69	PB6	SDC0_CMD	SPI2_CS	-	UART5_TX	-	-	-
70	PB7	SDC0_CLK	SPI2_MISO	-	UART5_RX	-	-	-
71	PB8	SDC0_D3	SPI2_MOSI	-	UART5_RTS	UART7_CTS	-	-
72	PB9	SDC0_D0	SPI2_CLK	-	UART7_RTS	-	-	-
73	PB10	SDC0_D1	SPI2_HOLD	-	UART7_TX	-	-	-
74	PB11	SDC0_D2	SPI2_WP	SPI0_CS1	UART7_RX	-	-	-
GPIO C								
100	PC0	SDC1_D1	-	I2C2_SCL	UART3_RTS	-	-	JTAG_MS

表 2-7 D133ExS/ D132ENS QFN100 封装功能复用表 (续)

引脚	功能 1	功能 2	功能 3	功能 4	功能 5	功能 6	功能 7	功能 8
1	PC1	SDC1_D0	–	–	–	–	–	–
2	PC2	SDC1_CLK	–	–	–	–	–	UART0_TX
3	PC3	SDC1_CMD	–	–	–	–	–	–
4	PC4	SDC1_D3	–	I2C1_SCL	UART3_TX	–	–	UART0_RX
5	PC5	SDC1_D2	–	I2C1_SDA	UART3_RX	–	–	JTAG_CK
6	PC6	SDC1_DET	CAP0	I2C2_SDA	UART3_CTS	DE_TE	CLK_OUT3	–
8	PC7	–	CAP1	–	–	–	–	–
9	PC8	SPI3_CLK	CAP2	CAN0_TX	UART4_TX	–	–	–
10	PC9	SPI3_CS	CAP3	CAN0_RX	UART4_RX	–	–	–
11	PC10	SPI3_MOSI	CAP4	CAN1_TX	UART5_TX	–	–	–
12	PC11	SPI3_MISO	CAP5	CAN1_RX	UART5_RX	–	–	–
GPIO D								
44	PD0	LCD_D0	SPI3_CLK	I2C0_SCL	UART0_TX	PBUS_AD0	EPWM11_B	–
43	PD1	LCD_D1	SPI3_CS	I2C0_SDA	UART0_RX	PBUS_AD1	EPWM11_A	–
42	PD2	LCD_D2	SPI3_MOSI	I2C1_SCL	UART1_TX	PBUS_AD2	EPWM10_B	–
41	PD3	LCD_D3	SPI3_MISO	I2C1_SDA	UART1_RX	PBUS_AD3	EPWM10_A	–
40	PD4	LCD_D4	SPI1_CS	I2C2_SCL	UART2_TX	PBUS_AD4	–	–
39	PD5	LCD_D5	SPI1_MISO	I2C2_SDA	UART2_RX	PBUS_AD5	–	–
38	PD6	LCD_D6	SPI1_MOSI	PWM0_A	DSPK0	PBUS_AD6	–	–
37	PD7	LCD_D7	SPI1_CLK	PWM0_B	DSPK1	PBUS_AD7	–	–
33	PD8	LCD_D8	SPI1_HOLD	PWM1_A	–	PBUS_CLK	EPWM9_B	–
32	PD9	LCD_D9	SPI1_WP	–	–	PBUS_NCS	EPWM9_A	–
31	PD10	LCD_D10	CAP5	–	–	PBUS_NADV	EPWM8_B	–
30	PD11	LCD_D11	CAP4	I2S_DIN	–	PBUS_NWE	EPWM8_A	–
29	PD12	LCD_D12	CAP3	I2S_DOUT	–	PBUS_NOE	EPWM7_B	–
28	PD13	LCD_D13	CAP2	I2S_LRCK	–	CLK_OUT0	EPWM7_A	–
27	PD14	LCD_D14	CAP1	I2S_BCLK	–	PBUS_AD8	EPWM6_B	–
26	PD15	LCD_D15	CAP0	I2S_MCLK	–	PBUS_AD9	EPWM6_A	–
25	PD16	LCD_D16	PWM1_B	DMIC_CLK	UART2_TX	PBUS_AD10	EPWM5_B	–
24	PD17	LCD_D17	PWM2_A	DMIC_D0	UART2_RX	PBUS_AD11	EPWM5_A	–
23	PD18	LCD_D18	LVDS_D0N	DSI_D0N	–	PBUS_AD12	EPWM4_B	–
22	PD19	LCD_D19	LVDS_D0P	DSI_D0P	–	PBUS_AD13	EPWM4_A	–
21	PD20	LCD_D20	LVDS_D1N	DSI_D1N	–	PBUS_AD14	EPWM3_B	–
20	PD21	LCD_D21	LVDS_D1P	DSI_D1P	–	PBUS_AD15	EPWM3_A	–
18	PD22	LCD_D22	LVDS_D2N	DSI_CKN	–	–	EPWM2_B	–
17	PD23	LCD_D23	LVDS_D2P	DSI_CKP	–	–	EPWM2_A	–
16	PD24	LCD_DCLK	LVDS_CKN	DSI_D2N	–	–	EPWM1_B	–
15	PD25	LCD_HS	LVDS_CKP	DSI_D2P	–	PWM2_B	EPWM1_A	–
14	PD26	LCD_VS	LVDS_D3N	DSI_D3N	–	PWM3_A	EPWM0_B	–
13	PD27	LCD_DE	LVDS_D3P	DSI_D3P	–	PWM3_B	EPWM0_A	–
GPIO E								

表 2-7 D133ExS/ D132ENS QFN100 封装功能复用表 (续)

引脚	功能 1	功能 2	功能 3	功能 4	功能 5	功能 6	功能 7	功能 8
45	PE0	EMAC_RXD1	DVP_D0	PWM0_A	UART3_TX	-	-	-
46	PE1	EMAC_RXD0	DVP_D1	PWM0_B	UART3_RX	-	-	-
47	PE2	EMAC_CRS_DV	DVP_D2	-	UART4_TX	-	-	-
48	PE3	EMAC_REFCLK	DVP_D3	I2S_MCLK	UART4_RX	-	-	-
49	PE4	EMAC_TXD1	DVP_D4	-	UART5_TX	-	-	-
50	PE5	EMAC_TXD0	DVP_D5	-	UART5_RX	-	-	-
51	PE6	EMAC_TXC	DVP_D6	-	UART6_TX	-	-	-
52	PE7	EMAC_TXEN	DVP_D7	-	UART6_RX	-	-	-
53	PE8	EMAC_MDC	DVP_CK	-	UART7_TX	-	-	-
54	PE9	EMAC_MDIO	DVP_HS	-	UART7_RX	-	-	-
55	PE10	CLK_OUT2	DVP_VS	I2S_DIN	DMIC_CLK	-	-	-
56	PE11	CLK_OUT1	PWM1_A	I2S_LRCK	DMIC_D0	-	-	-
57	PE12	SPI2_CLK	PWM1_B	I2S_BCLK	DSPK1	-	-	-
58	PE13	SPI2_CS	PWM2_A	I2S_DOUT	DSPK0	-	-	-
59	PE14	SPI2_MOSI	I2S_MCLK	I2C0_SCK	UART6_TX	-	-	-
60	PE15	SPI2_MISO	PWM2_B	I2C0_SDA	UART6_RX	-	-	-
61	PE16	SPI2_HOLD	PWM3_A	-	UART7_TX	-	-	-
62	PE17	SPI2_WP	PWM3_B	-	UART7_RX	-	-	-
USB								
97	PU0	USB_DM	-	UART0_RX	UART1_RX	-	-	-
98	PU1	USB_DP	-	UART0_TX	UART1_TX	-	-	-

2.2. 时钟和电源

2.2.1. POWER

表 2-8 电源系统方案

方案	描述	优点	缺点
1	芯片 VCC33_IO (3.3 V/ 200 mA) 、 VDD11_SYS (1.1 V/ 200 mA) 和 LDO18 (1.8 V/ 200 mA) 全都使用外部 DCDC 供电。	发热最小、功耗最小	成本最高
2	芯片 VCC33_IO (3.3 V/ 200 mA) 和 VDD11_SYS (1.1 V/ 200 mA) 采用外部 DCDC 供电，LDO18 使用内置 LDO 供电。	DCDC 电源效率高功耗降低，优先推荐方案	
3	芯片 VCC33_IO (3.3 V/ 300 mA) 采用单 3.3 V 供电，VDD11_SYS 和 LDO18 使用内置 LDO 供电。	电路简洁、成本最低	LDO 电源效率低、功耗最高，温升最高

- 芯片需提供 VDD11_SYS（芯片 CORE 电源：典型 1.1V/200mA）。




图 2-1 芯片 CORE 电源 VDD11_SYS 原理图

- 芯片需提供 VCC33_IO（芯片 IO 电源：典型 3.3V/100mA）。




图 2-2 芯片 IO 电源 VCC33_IO 原理图

- 内置 LDO18，芯片复位时默认关闭，SDK 可配置输出 1.8 V 供 PSRAM 使用，LDO18 引脚外部接 10 uF + 0.1 uF 旁路电容即可。
- 内置 LDO1x，芯片复位时默认关闭，SDK 可配置输出 1.1 V 供 VDD11_SYS 使用，VDD11_SYS 引脚外挂 10 uF + 0.1 uF 旁路电容即可。
- 内置 LDO25，默认开启，供内部模拟模块使用，LDO25 引脚外部接 1 uF 旁路电容即可。



注：

- 若使用内置 LDO18，因转换效率问题，功耗会较外置 DCDC 增加约 60mW，芯片表面温度约 43° C。
- 若使用内置 LDO1x，因转换效率问题，功耗会较外置 DCDC 显著增加，发热温升提高 8~10° C，Layout 必须做好散热。

上下电时序要求

- 无上下电时序要求。
- 复位信号内置约 30 KΩ 上拉电阻和去抖滤波，不使用可直接悬空，若外挂电容建议不超过 4.7 uF。上电完成后，复位自动释放。

2.2.2. SYSTEM


表 2-9 系统功能脚说明

信号名	信号说明	应用说明
UBOOT	升级模式配置	如需进入升级模式，可在 UBOOT 或 bootloader 配置任意 IO 为下拉检测或上拉检测，SDK 默认使用 PA0 下降沿检测，建议预留按键或跳线。
RESET	芯片复位脚	内部 RC 上拉，低电平复位，可悬空，建议预留按键或跳线。

2.2.3. PLL

PLL 需外接 24MHz 晶振：


- 外部 24 MHz 晶振精度要求小于 ± 20 ppm，匹配电容根据晶体负载电容选择。
- PLL_XO 建议串联 0R 电阻，便于调试振荡幅度。



2.2.4. RTC

内置 RTC，典型工作电流约 2.3 μ A 使用 RTC 功能需外接 32.768 KHz 晶振

- 外部 32.768 KHz 晶振精度建议小于 ± 10 ppm，匹配电容根据晶体负载电容选择。
- RTC_XI 和 RTC_XO 之间并接 10M 电阻。
- RTC_IO 为 OD 输出，使用时需要外挂上拉电阻，上拉电平不超过 5V，可用于输出 RTC 唤醒信号或输出 32.768 KHz 时钟。
- RTC_VCOIN 需串接 10 K Ω 电阻，若不考虑掉电保持，RTC_VCOIN 可悬空，内部有二极管通路从 VCC33_IO 取电，不需要外部再接 3.3 V。



2.3. 存储

2.3.1. PSRAM

芯片型号不同内部 Sip 32 Mb/ 64 Mb/ 128 Mb PSRAM，最高频率 200 MHz DDR。

- LDO18 为芯片内部 1.8 V LDO 输出，可配置电压为 PSRAM 供电。
- PSRAM 功耗不超过 1.8 V/ 50 mA。

注:

- 若使用 LDO18 为 PSRAM 供电，会存在转换效率和发热问题，需注意 GND 焊盘加强散热，散热铜皮完整。
- 若产品方案对发热和功耗敏感，建议 PSRAM 采用外置 DCDC 供电。

2.3.2. FLASH

SPI0/ 1/ 2 为 QSPI 控制器，最大支持四线数据传输，用于 Flash 类型设备的快速读写访问。

- 默认使用 SPI0 为 Flash 类型设备启动接口。
- QSPI 支持 NAND Flash / NOR Flash，支持单/ 双/ 四线模式。
- IO 最大速率 SDR 100 MHz，仅支持 3.3 V IO 电压，Flash 容量不限制。

注:

- SPI_CS、SPI_WP、SPI_HOLD 必需保留上拉电阻。
- QSPI 信号必需做等长约束，约束不大于 20 mil，否则跑四线模式容易出现速度跑不高的情况。




图 2-3 SPI0 NAND Flash 电路原理图




图 2-4 SPI0 NOR Flash 电路原理图

2.3.3. eMMC

使用 SDC0 接口，支持单线/ 四线模式，支持 eMMC 4.41 协议，支持 SDR25/ SDR50/ DDR50 模式。

- IO 最大速率 DDR 50 MHz，仅支持 3.3 V IO 电压。
- D0、CMD 和 RST 信号建议上拉到 VCC33_IO。

注：

- SDC0_D0~SDC0_D3、SDC0_CLK、SDC0_CMD 信号走线做等长约束，约束不大于 50 mil。
- CLK 信号不需上拉，最好在靠近主控端串联 22 欧电阻，若并联容值不超过 22 pF。




图 2-5 SDC0 eMMC 电路原理图

2.3.4. CARD

使用 SDC1 接口，支持单线/四线模式。

- IO 最大速率 DDR 50 MHz，仅支持 3.3 V IO 电压。
- CLK 信号不需上拉，最好在靠近主控端串联 22 欧电阻，若并联容值不超过 22 pF。
- D0、CMD 和 DET 信号建议上拉到 VCC33_IO。
- SD 接口信号线 TVS 管结电容 < 22 pF，否则影响信号传输质量。
- 建议保留 DET 信号线上的 1k 串联电阻，避免在插入 SD CARD 时产生信号下冲，同时提高 GPIO ESD 性能。

注：

- SDC1_D0~SDC1_D3、SDC1_CLK、SDC1_CMD 信号走线做等长约束，约束不大于 50 mil。
- CLK 信号不需上拉，最好在靠近主控端串联 22 欧电阻，若并联容值不超过 22 pF。




图 2-6 SDC1 CARD 电路原理图

2.4. 多媒体

2.4.1. PRGB 屏接口

PRGB 模式兼容五种 MAPPING 输出配置，默认为 24 bits，可配置为 18 bits、16 bits，相应的低位不使用。

- 配置 0: RGB888 建议使用，支持 R/G/B 整组信号互换。
- 配置 1: RGB666 建议使用，支持 R/G/B 整组信号互换。
- 配置 2: RGB666，支持 R/G/B 整组信号互换。
- 配置 3: RGB565 建议使用，支持 R/G/B 整组信号互换。
- 配置 4: RGB565，支持 R/G/B 整组信号互换。



注：

- 只有 RGB888 支持组内信号高位到低位排序互换，需软件配置 data-mirror。
- 默认配置为 RGB 线序，为方便 Layout，可将 R 和 B 整组互换，需软件配置将 data-order 修改为 BGR。
- RGB888 接口高位可用于 RGB666 或 RGB565，芯片端相应的低位不接或可用于其他功能。

		PRGB					SRGB	
PIN NAME	MAPPING	0	1	2	3	4	0	1
	BITS/PIXEL	24	18	18	16	16	24	18
	CLKS/PIXEL	1	1	1	1	1	3	3
GPD_P0	LCD_D0	B0	B0	B2	B0	B3	LCD_D0	LCD_D2
GPD_P1	LCD_D1	B1	B1	B3	B1	B4	LCD_D1	LCD_D3
GPD_P2	LCD_D2	B2	G0	B4	B2	B5	LCD_D2	LCD_D4
GPD_P3	LCD_D3	B3	G1	B5	G0	B6	LCD_D3	LCD_D5
GPD_P4	LCD_D4	B4	R0	B6	G1	B7	LCD_D4	LCD_D6
GPD_P5	LCD_D5	B5	R1	B7	R0	G2	LCD_D5	LCD_D7
GPD_P6	LCD_D6	B6	B2	G2	R1	G3	LCD_D6	LCD_D0
GPD_P7	LCD_D7	B7	B3	G3	R2	G4	LCD_D7	LCD_D1
GPD_P8	LCD_D8	G0	B4	G4	B3	G5	LCD_D0	LCD_D2
GPD_P9	LCD_D9	G1	B5	G5	B4	G6	LCD_D1	LCD_D3
GPD_P10	LCD_D10	G2	B6	G6	B5	G7	LCD_D2	LCD_D4
GPD_P11	LCD_D11	G3	B7	G7	B6	R3	LCD_D3	LCD_D5
GPD_P12	LCD_D12	G4	G2	R2	B7	R4	LCD_D4	LCD_D6
GPD_P13	LCD_D13	G5	G3	R3	G2	R5	LCD_D5	LCD_D7
GPD_P14	LCD_D14	G6	G4	R4	G3	R6	LCD_D6	LCD_D0
GPD_P15	LCD_D15	G7	G5	R5	G4	R7	LCD_D7	LCD_D1
GPD_P16	LCD_D16	R0	G6	R6	G5	B0	LCD_D0	LCD_D2
GPD_P17	LCD_D17	R1	G7	R7	G6	B1	LCD_D1	LCD_D3
GPD_P18	LCD_D18	R2	R2	B0	G7	B2	LCD_D2	LCD_D4
GPD_P19	LCD_D19	R3	R3	B1	R3	G0	LCD_D3	LCD_D5
GPD_P20	LCD_D20	R4	R4	G0	R4	G1	LCD_D4	LCD_D6
GPD_P21	LCD_D21	R5	R5	G1	R5	R0	LCD_D5	LCD_D7
GPD_P22	LCD_D22	R6	R6	R0	R6	R1	LCD_D6	LCD_D0
GPD_P23	LCD_D23	R7	R7	R1	R7	R2	LCD_D7	LCD_D1
GPD_P24	LCD_DCLK	DCLK	DCLK	DCLK	DCLK	DCLK	DCLK	DCLK
GPD_P25	LCD_HS	HSYNC	HSYNC	HSYNC	HSYNC	HSYNC	HSYNC	HSYNC
GPD_P26	LCD_VS	VSYNC	VSYNC	VSYNC	VSYNC	VSYNC	VSYNC	VSYNC
GPD_P27	LCD_DE	DE	DE	DE	DE	DE	DE	DE

图 2-7 RGB 不同配置定义




图 2-8 RGB565 / RGB666 电路原理图




图 2-9 RGB888 电路原理图

2.4.2. LVDS 屏接口

LVDS 支持 Single-Link 接法。

- 速率 700Mbps。
- 支持 LVDS_D0-LVDS_D3、LVDS_CK 五组差分对信号任意互换，比如 LVDS_D2 与 LVDS_CK 互换。
- 支持 LVDS 信号极性选择模式，即差分对信号正负极性互换。



注：

- LVDS 信号是高速差分信号，差分对约束不大于 10mil，差分对 100 欧姆阻抗控制，整组信号等长约束不大于 10mil。
- 为方便 Layout，支持差分对任意互换，极性反转，软件配置上需注意修改。




图 2-10 LVDS Single-Link 电路原理图

2.4.3. MIPI-DSI 屏接口

MIPI DSI 是应用于显示的串行接口，实现将 DE 送过来的并行图像数据高性能转化串行输出。

- 可配置为 1/2/3/4 对数据通道。
- 支持高速模式和低速模式。
- 每对数据通道都支持高速单向通信。
- 数据通道 0 可选支持低速模式下双向通信，即可读取屏的寄存器。



注：

- MIPI CLKN/ CLKP (PD22/ PD23)必须接屏幕的 CLK 引脚。只支持 D0~D3 差分对信号任意互换。
- 支持信号极性选择模式，即所有差分对信号支持正负极性反转。
- MIPI 信号是高速差分信号，差分对约束不大于 10mil，差分对 100 欧姆阻抗控制，整组信号等长约束不大于 10mil。




图 2-11 MIPI-DSI 电路原理图

2.4.4. MCU 屏接口

MCU 屏接口包含常见的 I8080、SPI、QSPI。

I8080								
PIN NAME	MAPPING	0	1	2	3	4	5	6
	BITS/PIXEL	24	18	16	24	18	16	24
	CLKS/PIXEL	1	1	1	2	2	2	3
GPD_P0	LCD_D0	DB0						
GPD_P1	LCD_D1	DB1						
GPD_P2	LCD_D2	DB2						
GPD_P3	LCD_D3	DB3						
GPD_P4	LCD_D4	DB4						
GPD_P5	LCD_D5	DB5						
GPD_P6	LCD_D6	DB6	DB0					
GPD_P7	LCD_D7	DB7	DB1					
GPD_P8	LCD_D8	DB8	DB2	DB0				
GPD_P9	LCD_D9	DB9	DB3	DB1				
GPD_P10	LCD_D10	DB10	DB4	DB2				
GPD_P11	LCD_D11	DB11	DB5	DB3				
GPD_P12	LCD_D12	DB12	DB6	DB4	DB0			
GPD_P13	LCD_D13	DB13	DB7	DB5	DB1			
GPD_P14	LCD_D14	DB14	DB8	DB6	DB2			
GPD_P15	LCD_D15	DB15	DB9	DB7	DB3	DB0		
GPD_P16	LCD_D16	DB16	DB10	DB8	DB4	DB1	DB0	DB0
GPD_P17	LCD_D17	DB17	DB11	DB9	DB5	DB2	DB1	DB1
GPD_P18	LCD_D18	DB18	DB12	DB10	DB6	DB3	DB2	DB2
GPD_P19	LCD_D19	DB19	DB13	DB11	DB7	DB4	DB3	DB3
GPD_P20	LCD_D20	DB20	DB14	DB12	DB8	DB5	DB4	DB4
GPD_P21	LCD_D21	DB21	DB15	DB13	DB9	DB6	DB5	DB5
GPD_P22	LCD_D22	DB22	DB16	DB14	DB10	DB7	DB6	DB6
GPD_P23	LCD_D23	DB23	DB17	DB15	DB11	DB8	DB7	DB7
GPD_P24	LCD_DCLK	WR	WR	WR	WR	WR	WR	WR
GPD_P25	LCD_HS	RD	RD	RD	RD	RD	RD	RD
GPD_P26	LCD_VS	CS	CS	CS	CS	CS	CS	CS
GPD_P27	LCD_DE	DC/RS	DC/RS	DC/RS	DC/RS	DC/RS	DC/RS	DC/RS

图 2-12 I8080 不同配置定义



注:

SPI 屏通信接口交叉, PD21/SDO 为输出, 需接屏端 SDI 输入; PD20/SDI 为输入, 需接屏端 SDO 输出。

PIN NAME	MAPPING	SPI	SPI	QSPI
GPD_P20	LCD_D20	SDI	/	SDA0
GPD_P21	LCD_D21	SDO	SDA	SDA1
GPD_P22	LCD_D22	/	/	SDA2
GPD_P23	LCD_D23	/	/	SDA3
GPD_P24	LCD_DCLK	SCL	SCL	SCL
GPD_P25	LCD_HS	/	/	/
GPD_P26	LCD_VS	CS	CS	CS
GPD_P27	LCD_DE	RS	RS	RS

图 2-13 SPI/ QSPI 屏连接定义

2.4.5. TP

集成 RTP 电阻触摸屏接口，可支持 RTP 电阻屏触摸。

- RTP 仅支持 4 线，即 X+/X-/Y+/Y-。
- RTP 支持最多 2 点触摸。




图 2-14 RTP 电阻屏触摸电路原理图

使用 I2C 和 GPIO，可支持 CTP 电容屏触摸。




图 2-15 CTP 电容屏触摸电路原理图

2.4.6. PWM

支持下列 PWM 波形发生器：

- PWM0
- PWM1
- PWM2
- PWM3

PWM 波形发生器的说明如下：

- PWM_x_A 和 PWM_x_B 同属一组 PWM，可配置成单独输出或同时输出，但频率相同，占空比可不相同。
- PWM 通常用于背光控制，频率一般为 20 KHz ~ 1 MHz。
- PWM 通常用于蜂鸣器，频率一般为 3 KHz ~ 4 KHz。



注:

- PWM_x_A 和 PWM_x_B 可分开独立控制，但频率是相同的，占空比可独立调。
- 不同频率的应用不能使用同一组 PWM，比如蜂鸣器和背光，需分开使用不同通道。




图 2-16 LCD 背光和偏压电路原理图




图 2-17 蜂鸣器电路原理图

2.4.7. DVP

支持 DVP 8-bit 并行接口，最大支持 500 万像素拍照，最大支持 1920x1080@30fps 录像，支持 YUV422、BT.656 以及 RAW 格式。





图 2-18 DVP CAMERA 原理图

2.4.8. AUDIO

- DMIC，支持数字立体声音频输入



注释：单声道只选择一路L或R；立体声选择两路，L/R分别下拉、上拉

图 2-19 DMIC 电路原理图

- Speaker
 - 支持 2 路单端输出（双喇叭，左右声道输出）。
 - 支持 1 路差分输出（单喇叭，单声道输出）。
 - 支持 DSPK0 和 DSPK1 内部混音后，再通过任意单一通路输出。



注:

DSPK 是数字信号, 从主控芯片出来必需接 RC ($R = 100R$, $C = 470\text{ nF}$) 转换成模拟信号才能给到音频功放。




图 2-20 Speaker 差分输出电路原理图




图 2-21 Speaker 单端输出电路原理图

- I2S 接口为数字音频接口, 支持 I2S、PCM、TDM 模式, 用于连接外部音频设备, 实现音频数据的传输。




图 2-22 I2S 扩展麦克风电路原理图

2.5. 通用接口

2.5.1. ETHERNET

- RMII 内部参考时钟（外部 PHY_TXC 为 Input 情况）
 - MAC_REFCLK 时钟不使能，内部选通 PLL_EMAC_50M 作为 RMII 50 MHz 参考时钟源
 - MAC_TXC 输出时钟，提供给外部 PHY 使用
 - MAC_TXC 输出时钟接外部 PHY_TXC Input
- RMII 外部参考时钟（外部 PHY_TXC 为 Output 情况或晶振提供 50 MHz）
 - MAC_REFCLK 时钟使能，并且选通作为 RMII 50 MHz 参考时钟源
 - MAC_TXC 不使能，无需提供外部 PHY 时钟信号
 - MAC_REFCLK 输入时钟接外部 PHY_TXC Output



注：

- 使用 PHY_TXC 提供参考时钟时，MAC_TXC 可不使用，对应引脚可用于其他功能。
- 使用 MAC_TXC 提供参考时钟时，MAC_REFCLK 可不使用，对应引脚可用于其他功能。

表 2-10 百兆以太网 RMII 接口关系

引脚	MAC 端信号	RMII 接口	类型	描述	PHY 端信号
PE0	EMAC_RXD1	RMII_RXD1	I	数据接收信号线 1	PHY_RXD1
PE1	EMAC_RXD0	RMII_RXD0	I	数据接收信号线 0	PHY_RXD0
PE2	EMAC_CRS_DV	RMII_CRS_DV	I	数据接收有效	PHY_CRS_DV
PE3	EMAC_REFCLK	RMII_REF_CLK	I	参考时钟	PHY_TXC (50M 参考时钟 Output)
PE4	EMAC_TXD1	RMII_TXD1	O	数据发送信号线 1	PHY_TXD1
PE5	EMAC_TXD0	RMII_TXD0	O	数据发送信号线 0	PHY_TXD0
PE6	EMAC_TXC	RMII_TXC	O	数据发送时钟	PHY_TXC (Input)
PE7	EMAC_TXEN	RMII_TXEN	O	数据发送使能	PHY_TXEN
PE8	EMAC_MDC	RMII_MDC	I/O	串行管理接口时钟	PHY_MDC
PE9	EMAC_MDIO	RMII_MDIO	I/O	串行管理接口数据	PHY_MDIO
PE10	CLK_OUT	XTAL_OUT	O	25MHz 时钟	PHY_XTAL2




图 2-23 RTL8201 三种接法框图




图 2-24 IP101G 三种接法框图




图 2-25 RTL8201 RMI 电路原理图

• 防护设计

- 可用 TVS 阵列来保护 TXP、TXN、RXP 和 RXN 信号。
- 可用铁氧体磁珠和隔离变压器来分别隔离电源和信号线上的高频噪声。
- 可用 RC 或铁氧体磁珠隔离网络接口屏蔽层和信号地，以提高 ESD 性能。

2.5.2. SPI

SPI0/1/2/3 为标准 SPI 控制器，用于存储设备或其他 SPI 接口设备的访问。

- 支持 Master，支持 Slave。
- SPI0/1/2 支持 QSPI 单/双/四线模式。
- SPI 3 支持 SPI 单线模式。
- SPI_CS、SPI_WP、SPI_HOLD 必需保留上拉电阻。

2.5.3. UART

UART 兼容工业 16550 标准，支持常用波特率，最大波特率支持 5 Mbps。

- 支持 UART 两线（TX、RX），通常应用于 TTL、RS485、RS232、DEBUG 打印。
- 支持 UART 三线（TX、RX、RTS），通常应用于 RS485，RTS 可用于 485 硬件流控。
- 支持 UART 四线自动流控（TX、RX、RTS、CTS），通常应用于 RS232、蓝牙通信。




图 2-26 串口调试打印电路原理图



注：

- SDK 默认使用 PA0/ PA1 的 UART0 当调试打印串口，可更换任意 UART 当调试串口。
- SDK 默认使用 PA0（UART0_TX）当 BOOT 检测引脚，仅在上电或复位瞬间检测识别，不影响其它功能使用，可更换任意上电或复位瞬间电平固定的 IO 为 BOOT 引脚。




图 2-27 RS232 串口电路原理图

RS485 支持硬件自动控制收发方向，也支持软件控制收发方向

- 在 IO 资源紧张时，建议采用 AIC 特有的两线接法，通过 UART_TX 引脚进行半双工收发，UART_RX 引脚进行硬件自动流控。
- 需要做光耦隔离时，可采用常规三线接法，使用 UART_RTS 引脚进行硬件自动流控。



注：

- 使用两线接法时，TX 引脚既当发送又当接收；RX 引脚用于自动控制收发方向。
- 使用三线接法时，建议使用 UART_RTS 接 485-DIR，方便使用硬件自动控制收发功能。




图 2-28 RS485 两线接法电路原理图




图 2-29 RS485 三线接法电路原理图

2.5.4. I2C

I2C 速率最大支持 400 Kbps，支持 master 和 slave 模式。




图 2-30 I2C 外接 RTC 电路原理图

2.5.5. CAN

支持 CAN0 和 CAN1 两套控制器

- 支持 CAN2.0A 和 CAN2.0B 协议，可编程通信速率最高 1 Mbps。
- 外围电路需接收收发器，才能组成 CAN 总线网络。




图 2-31 CAN 电路原理图

2.5.6. CIR

支持市面常见红外协议，如 NEC、RC5、RC6、RC-MM、Sony、Sanyo、JVC 等。




图 2-32 CIR 红外收发电路原理图

2.5.7. USB

USB0 支持 Device，可用于烧录程序。USB0 支持 Host，可用于 U 盘、摄像头、4G 模组、WIFI、HUB 设备等扩展。

- USB 插座 ID 脚用于检测外部设备类型。当 ID 脚为低则工作在 Host 模式，当 ID 脚为高则工作在 Device 模式。
- USB ID 信号建议串联电阻，避免插入设备时产生信号下冲，同时提升 GPIO 口 ESD 性能。
- USB DP、DM 信号为高速差分信号线，差分走线阻抗控制 $90\ \Omega$ ，TVS 管寄生电容建议小于 1pF。
- USB 插座 VBUS 建议不要与板卡 5V 直连，中间串入二极管，避免 VCC_5V 和 VBUS 同时供电时影响。
- USB 电源建议增加限流开关，避免插入 HOST 设备瞬态电流过大。



注：

- 优先使用 USB0 进行烧录，且开启 adb 功能后可在 AiBurn 烧录工具识别板卡并可强制升级烧录。
- USB_ID 可连接到任意 GPIO，可用于检测设备类型切换 Device 或 Host。
- 可通过软件指令动态切换 Device 或 Host。



- 可用 TVS 阵列来保护 VBUS、D+、D- 和 ID 信号。
- 可在 USB 差分信号上串联共模扼流圈，改善 EMI 性能。

- 可在 VBUS、GND 上串联铁氧体磁珠，隔离高频噪声。
- 可用 RC 电路或铁氧体磁珠隔离 USB 外壳和信号地，提高 ESD 性能。

2.5.8. SDIO

SDC0/SDC1 可用于访问 SDIO 接口的设备，比如 eMMC、SD-NAND、CARD、WiFi 模组。只有 SDC0 和 SDC1 接口可以做启动用。

- SDIO 接口只支持 3.3 V IO 电平，接口顺序关系需注意。
- SDIO 接口按等长约束走线，CLOCK 尽量包地处理。
- 天线端增加 TVS 管，防止 ESD 静电打坏模块。
- 所有电源滤波电容尽量靠近芯片电源输入脚放置。




图 2-35 SDC0 WiFi+BT 电路原理图




图 2-36 SDC1 WiFi+BT 电路原理图

3. 布线设计

3.1. 电源

在多层板设计中，一般建议采用单独的电源平面和地平面，可以降低电源和地回路的阻抗。

- 参考 20H 规则是多层板电源和地层设计的准则，将地层边缘多出电源层边缘大约 20 倍两平面间距，这是做是为了减少板子边缘的边缘场辐射的影响。
- 在电源层和地平面上尽量避免密集摆放过孔，并保持电源层和地平面的完整性。
- 在合适的位置放置过孔，可以降低电源和地层的阻抗，有助于为信号提供一个低阻抗的回流回路。
- 避免信号走线跨越不同的参考平面，否则会引入信号完整性问题。
- 在多电源平面和地平面分割时，优先考虑敏感信号的布局走线。

3.2. 布局

PCB 布局时，要将不同功能的电路进行分类，比如电源、模拟电路、数字电路和高速接口连接器等，这些电路应该分模块放置在 PCB 板的不同区域。

- 电源电路放在电源输入端附近。元件放置按照从高压到低压的顺序。
- DCDC 或 LDO 去耦电容应尽量靠近输入输出端口。
- 模拟电路更容易受外界干扰影响，建议将模拟电路放置在远离高压和高速数字电路的地方，减少噪声耦合。
- 建议晶体靠近 CPU 放置，尽量包地处理，与其他敏感元件保持安全距离。

3.3. 旁路和去耦

在 CPU 电源引脚处，就近放置电容，使电流先通过电容，然后再进入电源引脚。

- 去耦电容和旁路电容必须放置在尽可能靠近电源引脚的位置，保证滤波电路寄生电感最小化和电源提供瞬态大电流的能力。注意去耦电容和旁路电容的电流回流路径，一定要保证回流路径尽量短。

3.4. DCDC 电路

DC/DC 需要外接电感和电容。

- 尽量缩小 DC/DC 电流回路，以避免 EMI 问题。
- 让电流首先流经滤波电容，然后流至引脚。
- 去耦电容尽量靠近管脚放置，以避免环路不稳定问题。
- 尽量避免电感和电容之间不必要的通孔，降低环路阻抗。

3.5. 高速信号

高速信号走线必须考虑传播延迟和阻抗匹配以保证设备间的良好通信。

- 高速信号（EMMC、SD 卡、QSPI）避免跨越不同参考平面。
- 避免在参考平面上出现开槽、孔洞和分割的情况。
- 当必须不同的参考平面之间进行切换时，最好在信号切换通孔 100 mil 附近提供接地回路通孔。
- 同一层上的时钟与相邻走线的间距至少应为两倍线宽（2W 原则），以减少串扰。
- QSPI 接口 SPI_MOSI、SPI_MISO、SPI_WP、SPI_HOLD、SPI_CLK、SPI_CMD 需等长约束（长度差建议不超过 20 mil）。
- SDC 接口 SDC_D0~3、SDC_CLK、SDC_CLK 需等长约束（长度差建议不超过 50 mil）。

- RMII 接口 TXD1、TXD0、RXD1、RXD0、REFCLK 需等长约束（长度差建议不超过 50mil）
- USB_DP、USB_DM 需等长约束（长度差建议不超过 10mil），差分对 90 欧姆阻抗匹配。
- LVDS 接口 LVDS_D0~D3、LVDS_CLK 需等长约束（长度差建议不超过 10mil），差分对 100 欧姆阻抗匹配。
- MIPI 接口 MIPI_D0~D3、MIPI_CLK 需等长约束（长度差建议不超过 10mil），差分对 100 欧姆阻抗匹配。
- DVP 接口 D0~7、DVP_CK、DVP_HS、DVP_VS、DVP_MCLK 需等长约束（长度差建议不超过 50mil）。

3.6. 屏蔽

连接器接口有金属的或者是外壳导电的，裸漏在外面可被接触到，设计时应当考虑防静电性能。

- 连接器（USB 接口和以太网接口）应设置单独的外壳屏蔽地。
- 外壳接地回路要尽量短，避免跨越关键信号或元件。
- 建议外壳屏蔽地用 RC 滤波电路或铁氧体磁珠连接到 PCB 数字地，注意连接位置和元件参数选择，这对 EMC 和 EMI 性能至关重要。
- 信号尽量从背面走线，远离外壳。
- 其他元件或走线，与外壳保持一定的安全距离，尽量 5 mm 以上，避免空气辐射路径。

3.7. 隔离

隔离在设计中经常用到，例如隔离强电和弱电，或者隔离模拟电路和数字电路。

- 以 RS485 隔离电路为例，接口端与通信电路之间采用光耦隔离器用于隔离。为了提高隔离性能，在隔离器下方设置隔离间隙，且隔离间隙应用于所有平面（顶层/电源层/地层/底层）以保证良好的隔离性能。
- 以模拟电路隔离为例，模拟地和数字地之间需要设置隔离间隙，可放置 0R 电阻单点接地。

3.8. 信号回流路径

信号和电源都有自己的回流路径。地平面可以是信号和电源的参考面，电源面也可以作为信号的参考面。

- 回路面积越小，阻抗越小，串扰和电磁干扰 (EMI) 的影响也就越小。
- 去耦电容尽量靠近输入输出端口，回流信号可以从表层直接回流至源端，最大程度地减小电流回流路径和阻抗。
- 考虑信号返回路径时，一定要避开电流回环路径上的断开点。电流回环的面积越小，EMC 的性能就越好。

4. 设计自查

表 4-1 POWER 设计 Checklist

序号	事项	确认 (PASS/NO PASS)	备注
1	若产品对功耗敏感, 建议采用外置 DCDC 供电。	-	-
2	采用内部 LDO 供电, layout 需要注意 GND 焊盘散热问题	-	-
3	使用 DCDC 给 VDD11_SYS 供电, FB 反馈点尽量从主控滤波电容端选取, 防止电源走线过长有较大压降, 导致系统工作不稳定	-	-

表 4-2 显示接口设计 Checklist

序号	事项	确认 (PASS/NO PASS)	备注
1	若使用 RGB666 或 RGB565, FPC 接口数据低位需接 GND	-	-
2	RGB888/ RGB666/ RGB565 支持整组互换	-	-
3	只有 RGB888 支持高低位顺序互换, RGB 三组都要同时换	-	-
4	注意 MIPI DSI CKN/CKP(PD22/PD23) 必须接屏幕时钟, 不能与信号线互换	-	-

表 4-3 Speaker 设计 Checklist

序号	事项	确认 (PASS/NO PASS)	备注
1	DSPK 为数字逻辑信号, 需要外接 RC ($R = 100$, $C = 470\text{ nF}$) 滤波转换成模拟信号, 才能给到音频功放芯片	-	-
2	DSPK 端口采用 VCC3V3 供电, 容易受到 VCC3V3 干扰, 可采用单与门使用 LDO25 或 LDO_3V0 供电进行隔离消除干扰	-	-

表 4-4 以太网设计 Checklist

序号	事项	确认 (PASS/NO PASS)	备注
1	若使用内部参考时钟, RMII_TXC 输出时钟接外部 PHY_TXC, 外部 PHY_TXC 需配置为 Input	-	-
2	若使用外部参考时钟, RMII_REF_CLK 输入时钟接外部 PHY_TXC, 外部 PHY_TXC 需配置为 Output	-	-
3	若使用 CLK_OUT 输出 25M 时钟供给外部 PHY 使用, CLK_OUT 接 PHY_XTAL2, PHY_XTAL1 需要接 GND	-	-
4	MDIO 信号要求接上拉电阻	-	-
5	偏置电阻必须焊接, 阻值根据外部 PHY 确定, 阻值通常为 2.49k 或 6.19k, 选择 1% 精度	-	-

表 4-5 串行通信接口设计 Checklist

序号	事项	确认 (PASS/NO PASS)	备注
1	I2C 信号是 OD 输出, 需外接上拉电阻, 根据负载不同, 对接 sensor 建议选择 2k, 其余选择 4.7k。	-	-
2	I2C 同一路信号挂多个设备时, 地址不能重复。	-	-

表 4-6 特殊 GPIO 设计 Checklist

序号	事项	确认 (PASS/NO PASS)	备注
1	如需进入升级模式, 可在 UBOOT 或 bootloader 配置任意 IO 为下拉检测或上拉检测, 默认使用 PA0 下拉检测, 建议预留按键或跳线。	-	-

表 4-6 特殊 GPIO 设计 Checklist (续)

序号	事项	确认 (PASS/NO PASS)	备注
2	RTC_IO 为 OD 输出, 使用时需要外挂上拉电阻, 上拉电平不超过 5 V, 可用于唤醒或输出 32K 时钟。	-	-